

# 入力装置

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

## キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	—

## マイク

個数 ※	4
------	---

### マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	19
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> [100.0 Hz, -3.65 dB]  [106.0 Hz, -3.37 dB]  [112.0 Hz, -3.11 dB]  [118.0 Hz, -2.85 dB]  [125.0 Hz, -2.69 dB]  [132.0 Hz, -2.55 dB]  [140.0 Hz, -2.43 dB]  [150.0 Hz, -2.15 dB]  [160.0 Hz, -1.88 dB]  [170.0 Hz, -1.51 dB]  [180.0 Hz, -1.06 dB]  [190.0 Hz, -0.65 dB]  [200.0 Hz, -0.35 dB]  [212.0 Hz, -0.3 dB]  [224.0 Hz, -0.52 dB]  [236.0 Hz, -0.38 dB]  [250.0 Hz, -0.07 dB]  [265.0 Hz, 0.13 dB]  [280.0 Hz, -0.33 dB]  [300.0 Hz, -0.95 dB]  [315.0 Hz, -1.03 dB]  [335.0 Hz, -1.15 dB]  [355.0 Hz, -1.36 dB]  [375.0 Hz, -1.34 dB]  [400.0 Hz, -1.29 dB]  [425.0 Hz, -1.29 dB]  [450.0 Hz, -1.21 dB]  [475.0 Hz, -1.33 dB]  [500.0 Hz, -1.55 dB]  [530.0 Hz, -1.61 dB]  [560.0 Hz, -1.27 dB]  [600.0 Hz, -0.59 dB]  [630.0 Hz, -0.2 dB]  [670.0 Hz, 0.18 dB]  [710.0 Hz, 0.5 dB]  [750.0 Hz, 0.83 dB]  [800.0 Hz, 0.84 dB]  [850.0 Hz, 1.23 dB]  [900.0 Hz, 1.21 dB] </div>

[950.0 Hz, 0.9 dB]  
[1000.0 Hz, 0.0 dB]  
[1060.0 Hz, -0.51 dB]  
[1120.0 Hz, -0.67 dB]  
[1180.0 Hz, -0.32 dB]  
[1250.0 Hz, -0.24 dB]  
[1320.0 Hz, 1.06 dB]  
[1400.0 Hz, 1.68 dB]  
[1500.0 Hz, 2.01 dB]  
[1600.0 Hz, 1.19 dB]  
[1700.0 Hz, 0.92 dB]  
[1800.0 Hz, 1.62 dB]  
[1900.0 Hz, 1.7 dB]  
[2000.0 Hz, 2.35 dB]  
[2120.0 Hz, 2.58 dB]  
[2240.0 Hz, 3.8 dB]  
[2360.0 Hz, 3.87 dB]  
[2500.0 Hz, 3.85 dB]  
[2650.0 Hz, 3.6 dB]  
[2800.0 Hz, 3.58 dB]  
[3000.0 Hz, 6.06 dB]  
[3150.0 Hz, 5.55 dB]  
[3350.0 Hz, 5.51 dB]  
[3550.0 Hz, 6.8 dB]  
[3750.0 Hz, 7.92 dB]  
[4000.0 Hz, 8.93 dB]  
[4250.0 Hz, 9.58 dB]  
[4500.0 Hz, 11.07 dB]  
[4750.0 Hz, 13.54 dB]  
[5000.0 Hz, 15.51 dB]  
[5300.0 Hz, 18.53 dB]  
[5600.0 Hz, 22.72 dB]  
[6000.0 Hz, 28.66 dB]  
[6300.0 Hz, 25.18 dB]  
[6700.0 Hz, 19.44 dB]  
[7100.0 Hz, 15.31 dB]  
[7500.0 Hz, 13.24 dB]  
[8000.0 Hz, 11.09 dB]  
[8500.0 Hz, 10.16 dB]  
[9000.0 Hz, 8.66 dB]  
[9500.0 Hz, 8.31 dB]  
[10000.0 Hz, 5.99 dB]  
[10600.0 Hz, 6.07 dB]  
[11200.0 Hz, 3.6 dB]  
[11800.0 Hz, 1.27 dB]  
[12500.0 Hz, 6.69 dB]  
[13200.0 Hz, 7.51 dB]  
[14000.0 Hz, 8.95 dB]  
[15000.0 Hz, 9.55 dB]  
[16000.0 Hz, 12.58 dB]  
[17000.0 Hz, 13.18 dB]  
[18000.0 Hz, 14.88 dB]  
[19000.0 Hz, 17.12 dB]  
[20000.0 Hz, 22.86 dB]

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0

マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	31.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02533, 0.00705, 0.00425
マイクの感度 ※	-20.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	33
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	h2w33
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

## マイク別情報3

デバイスID ※	27
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	27
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0

左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

#### マイク別情報4

デバイスID ※	21
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	21
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

#### マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

## SupportsSensorToggle

CAMERA ※	— 有
MICROPHONE ※	— 有

## その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載