

入力装置

アイコンについて:

対応 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	—

マイク

個数 ※	4
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

マイク別情報1

デバイスID ※	20
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> <div>[100.0 Hz, -3.62 dB]</div> <div>[106.0 Hz, -3.32 dB]</div> <div>[112.0 Hz, -3.05 dB]</div> <div>[118.0 Hz, -2.85 dB]</div> <div>[125.0 Hz, -2.7 dB]</div> <div>[132.0 Hz, -2.56 dB]</div> <div>[140.0 Hz, -2.43 dB]</div> <div>[150.0 Hz, -2.26 dB]</div> <div>[160.0 Hz, -2.03 dB]</div> <div>[170.0 Hz, -1.66 dB]</div> <div>[180.0 Hz, -1.33 dB]</div> <div>[190.0 Hz, -0.92 dB]</div> <div>[200.0 Hz, -0.73 dB]</div> <div>[212.0 Hz, -0.57 dB]</div> <div>[224.0 Hz, -0.57 dB]</div> <div>[236.0 Hz, -0.53 dB]</div> <div>[250.0 Hz, -0.27 dB]</div> <div>[265.0 Hz, -0.15 dB]</div> <div>[280.0 Hz, -0.5 dB]</div> <div>[300.0 Hz, -0.81 dB]</div> <div>[315.0 Hz, -0.8 dB]</div> <div>[335.0 Hz, -1.03 dB]</div> <div>[355.0 Hz, -1.41 dB]</div> <div>[375.0 Hz, -1.63 dB]</div> <div>[400.0 Hz, -1.9 dB]</div> <div>[425.0 Hz, -2.05 dB]</div> <div>[450.0 Hz, -2.18 dB]</div> <div>[475.0 Hz, -2.07 dB]</div> <div>[500.0 Hz, -1.7 dB]</div> <div>[530.0 Hz, -1.02 dB]</div> <div>[560.0 Hz, -0.48 dB]</div> <div>[600.0 Hz, -0.36 dB]</div> <div>[630.0 Hz, -0.21 dB]</div> <div>[670.0 Hz, 0.38 dB]</div> <div>[710.0 Hz, 0.3 dB]</div> <div>[750.0 Hz, 0.48 dB]</div> <div>[800.0 Hz, 0.28 dB]</div> <div>[850.0 Hz, 0.36 dB]</div> <div>[900.0 Hz, 0.28 dB]</div> </div>

[950.0 Hz, 0.36 dB]
[1000.0 Hz, 0.0 dB]
[1060.0 Hz, 0.21 dB]
[1120.0 Hz, 0.15 dB]
[1180.0 Hz, -0.67 dB]
[1250.0 Hz, -0.65 dB]
[1320.0 Hz, 0.96 dB]
[1400.0 Hz, 1.03 dB]
[1500.0 Hz, 1.39 dB]
[1600.0 Hz, 1.92 dB]
[1700.0 Hz, 1.6 dB]
[1800.0 Hz, 1.45 dB]
[1900.0 Hz, 1.4 dB]
[2000.0 Hz, 2.39 dB]
[2120.0 Hz, 2.54 dB]
[2240.0 Hz, 2.75 dB]
[2360.0 Hz, 3.74 dB]
[2500.0 Hz, 3.45 dB]
[2650.0 Hz, 3.13 dB]
[2800.0 Hz, 2.91 dB]
[3000.0 Hz, 5.22 dB]
[3150.0 Hz, 5.4 dB]
[3350.0 Hz, 4.51 dB]
[3550.0 Hz, 5.21 dB]
[3750.0 Hz, 6.78 dB]
[4000.0 Hz, 7.08 dB]
[4250.0 Hz, 7.88 dB]
[4500.0 Hz, 10.3 dB]
[4750.0 Hz, 11.32 dB]
[5000.0 Hz, 13.46 dB]
[5300.0 Hz, 16.54 dB]
[5600.0 Hz, 20.25 dB]
[6000.0 Hz, 26.25 dB]
[6300.0 Hz, 22.87 dB]
[6700.0 Hz, 18.43 dB]
[7100.0 Hz, 12.1 dB]
[7500.0 Hz, 11.37 dB]
[8000.0 Hz, 8.25 dB]
[8500.0 Hz, 5.63 dB]
[9000.0 Hz, 5.35 dB]
[9500.0 Hz, 2.94 dB]
[10000.0 Hz, 2.66 dB]
[10600.0 Hz, -0.5 dB]
[11200.0 Hz, -2.47 dB]
[11800.0 Hz, -4.06 dB]
[12500.0 Hz, -0.75 dB]
[13200.0 Hz, 1.4 dB]
[14000.0 Hz, 1.27 dB]
[15000.0 Hz, 1.38 dB]
[16000.0 Hz, 2.44 dB]
[17000.0 Hz, 4.32 dB]
[18000.0 Hz, 7.41 dB]
[19000.0 Hz, 9.52 dB]
[20000.0 Hz, 12.12 dB]

▲閉じる

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0

マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	31.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02345, 0.00691, 0.00451
マイクの感度 ※	-20.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	38
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	h2w38
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報3

デバイスID ※	31
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	31
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0

左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報4

デバイスID ※	23
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	23
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

SupportsSensorToggle

CAMERA ※	— 有
MICROPHONE ※	— 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載