

入力装置

アイコンについて: ● 対応 ● 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ● 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	—

マイク

個数 ※	4
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 - 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 7

DTMFのボリューム範囲 ※	0 - 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 - 15

マイク別情報1

デバイスID ※	20
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -3.57 dB] [106.0 Hz, -3.17 dB] [112.0 Hz, -2.07 dB] [118.0 Hz, -2.02 dB] [125.0 Hz, -2.28 dB] [132.0 Hz, -2.92 dB] [140.0 Hz, -2.29 dB] [150.0 Hz, -1.49 dB] [160.0 Hz, -0.95 dB] [170.0 Hz, -1.35 dB] [180.0 Hz, -1.29 dB] [190.0 Hz, -1.23 dB] [200.0 Hz, -0.58 dB] [212.0 Hz, 0.06 dB] [224.0 Hz, -0.01 dB] [236.0 Hz, 0.01 dB] [250.0 Hz, -0.13 dB] [265.0 Hz, 0.15 dB] [280.0 Hz, 0.01 dB] [300.0 Hz, -0.14 dB] [315.0 Hz, -0.09 dB] [335.0 Hz, -0.13 dB] [355.0 Hz, -0.29 dB] [375.0 Hz, -0.6 dB] [400.0 Hz, -0.75 dB] [425.0 Hz, -0.82 dB] [450.0 Hz, -1.24 dB] [475.0 Hz, -1.19 dB] [500.0 Hz, -0.88 dB] [530.0 Hz, -1.1 dB] [560.0 Hz, -1.27 dB] [600.0 Hz, -1.35 dB] [630.0 Hz, -1.3 dB] [670.0 Hz, -0.92 dB] [710.0 Hz, -0.68 dB] [750.0 Hz, -0.91 dB] [800.0 Hz, -0.69 dB] [850.0 Hz, -0.68 dB] [900.0 Hz, -0.77 dB] [950.0 Hz, -0.47 dB] [1000.0 Hz, 0.0 dB] [1060.0 Hz, -0.94 dB] [1120.0 Hz, -0.71 dB] [1180.0 Hz, -0.96 dB] [1250.0 Hz, -0.17 dB] [1320.0 Hz, -0.03 dB] [1400.0 Hz, -0.48 dB]

	[1500.0 Hz, -1.63 dB] [1600.0 Hz, -1.54 dB] [1700.0 Hz, -0.69 dB] [1800.0 Hz, 0.39 dB] [1900.0 Hz, 0.21 dB] [2000.0 Hz, 0.63 dB] [2120.0 Hz, 0.49 dB] [2240.0 Hz, -0.14 dB] [2360.0 Hz, -0.43 dB] [2500.0 Hz, 1.38 dB] [2650.0 Hz, 0.67 dB] [2800.0 Hz, -0.03 dB] [3000.0 Hz, 0.09 dB] [3150.0 Hz, 1.11 dB] [3350.0 Hz, 0.27 dB] [3550.0 Hz, -0.73 dB] [3750.0 Hz, 1.76 dB] [4000.0 Hz, 3.14 dB] [4250.0 Hz, 3.93 dB] [4500.0 Hz, 4.33 dB] [4750.0 Hz, 4.75 dB] [5000.0 Hz, 5.07 dB] [5300.0 Hz, 6.1 dB] [5600.0 Hz, 9.03 dB] [6000.0 Hz, 10.92 dB] [6300.0 Hz, 11.86 dB] [6700.0 Hz, 14.01 dB] [7100.0 Hz, 14.2 dB] [7500.0 Hz, 14.8 dB] [8000.0 Hz, 15.3 dB] [8500.0 Hz, 19.67 dB] [9000.0 Hz, 28.68 dB] [9500.0 Hz, 28.56 dB] [10000.0 Hz, 24.63 dB] [10600.0 Hz, 19.29 dB] [11200.0 Hz, 13.56 dB] [11800.0 Hz, 11.41 dB] [12500.0 Hz, 18.32 dB] [13200.0 Hz, 13.82 dB] [14000.0 Hz, 12.87 dB] [15000.0 Hz, 12.24 dB] [16000.0 Hz, 13.53 dB] [17000.0 Hz, 13.55 dB] [18000.0 Hz, 14.74 dB] [19000.0 Hz, 16.15 dB] [20000.0 Hz, 16.22 dB]
	▲閉じる
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	31.0 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.01678, 0.00631, 0.00615
マイクの感度 ※	-20.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	64 更新
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	h2w64 更新
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	—

マイク別情報3

デバイスID ※	31
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	31
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	—

マイク別情報4

デバイスID ※	23
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	23
マイクの方向性 ※	UNKNOWN

周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	—
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	—
マイクの方向性 ※	—
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	—
グループ内インデックス ※	—
マイク位置 ※	—
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	— dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	— dB
マイクの向き (x, y, z) ※	—
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	—
マイクの感度 ※	—
デバイスタイプ識別子 ※	—

SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	— 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	— 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載