

入力装置

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	500
LongPressTimeout ※	500
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER 更新
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP 更新
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN 更新
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	— 更新

マイク

個数 ※	3
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 15
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 15

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 15
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 15
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

マイク別情報1

デバイスID ※	8
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	SPH1642HT5H_REV_B
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[80.0 Hz, –2.0 dB] [100.0 Hz, –1.25 dB] [500.0 Hz, 0.0 dB] [1000.0 Hz, 0.0 dB] [5000.0 Hz, 0.0 dB] [10000.0 Hz, 1.75 dB]
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	124.0 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, –1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.5, 0.0, 0.5
マイクの感度 ※	–41.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	16
アドレス ※	–
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	h2w16
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	–
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	–3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	–3.4028235E38 dB

マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報3

デバイスID ※	13
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	13
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報4

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	—
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	—
マイクの方向性 ※	—
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	—
グループ内インデックス ※	—
マイク位置 ※	—
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	— dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	— dB
マイクの向き (x, y, z) ※	—
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	—
マイクの感度 ※	—
デバイスタイプ識別子 ※	—

SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	— 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	✔ 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載