

入力装置

アイコンについて: ● 対応 ● 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ● 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ(同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	カメラキー: KEYCODE_CAMERA KEYCODE_FOCUS(半押し) 更新

マイク

個数 ※	5
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 30
ALARMのボリューム範囲 ※	1 - 7

NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 - 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 - 15

マイク別情報1

デバイスID ※	25
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -0.9 dB] [106.0 Hz, -0.84 dB] [112.0 Hz, -0.78 dB] [118.0 Hz, -0.71 dB] [125.0 Hz, -0.64 dB] [132.0 Hz, -0.57 dB] [140.0 Hz, -0.48 dB] [150.0 Hz, -0.38 dB] [160.0 Hz, -0.27 dB] [170.0 Hz, -0.16 dB] [180.0 Hz, -0.06 dB] [190.0 Hz, 0.02 dB] [200.0 Hz, 0.02 dB] [212.0 Hz, 0.02 dB] [224.0 Hz, 0.02 dB] [236.0 Hz, 0.03 dB] [250.0 Hz, 0.03 dB] [265.0 Hz, 0.03 dB] [280.0 Hz, 0.03 dB] [300.0 Hz, -0.02 dB] [315.0 Hz, -0.06 dB] [335.0 Hz, -0.11 dB] [355.0 Hz, -0.16 dB] [375.0 Hz, -0.21 dB] [400.0 Hz, 0.01 dB] [425.0 Hz, 0.22 dB] [450.0 Hz, 0.44 dB] [475.0 Hz, 0.59 dB] [500.0 Hz, 0.55 dB] [530.0 Hz, 0.5 dB] [560.0 Hz, 0.45 dB] [600.0 Hz, 0.51 dB] [630.0 Hz, 0.55 dB] [670.0 Hz, 0.5 dB] [710.0 Hz, 0.25 dB] [750.0 Hz, -0.0 dB] [800.0 Hz, 0.48 dB] [850.0 Hz, 0.81 dB] [900.0 Hz, 0.07 dB] [950.0 Hz, -0.42 dB] [1000.0 Hz, -0.16 dB] [1060.0 Hz, 0.24 dB] [1120.0 Hz, 0.73 dB] [1180.0 Hz, 0.5 dB] [1250.0 Hz, -0.06 dB] [1320.0 Hz, -0.78 dB]

[1400.0 Hz, -0.53 dB]
[1500.0 Hz, -0.01 dB]
[1600.0 Hz, 0.81 dB]
[1700.0 Hz, 1.93 dB]
[1800.0 Hz, 1.16 dB]
[1900.0 Hz, 1.95 dB]
[2000.0 Hz, 0.37 dB]
[2120.0 Hz, -1.88 dB]
[2240.0 Hz, -1.17 dB]
[2360.0 Hz, -0.19 dB]
[2500.0 Hz, -2.29 dB]
[2650.0 Hz, -1.45 dB]
[2800.0 Hz, 0.73 dB]
[3000.0 Hz, 2.43 dB]
[3150.0 Hz, 1.95 dB]
[3350.0 Hz, -1.57 dB]
[3550.0 Hz, -2.1 dB]
[3750.0 Hz, -1.64 dB]
[4000.0 Hz, 0.36 dB]
[4250.0 Hz, -0.16 dB]
[4500.0 Hz, -1.65 dB]
[4750.0 Hz, -2.2 dB]
[5000.0 Hz, -0.3 dB]
[5300.0 Hz, 1.85 dB]
[5600.0 Hz, -1.28 dB]
[6000.0 Hz, -0.63 dB]
[6300.0 Hz, 2.77 dB]
[6700.0 Hz, 0.1 dB]
[7100.0 Hz, -0.85 dB]
[7500.0 Hz, 3.12 dB]
[8000.0 Hz, -3.01 dB]
[8500.0 Hz, 0.38 dB]
[9000.0 Hz, -0.45 dB]
[9500.0 Hz, -0.32 dB]
[10000.0 Hz, -2.06 dB]
[10600.0 Hz, 3.34 dB]
[11200.0 Hz, -1.78 dB]
[11800.0 Hz, 1.15 dB]
[12500.0 Hz, -2.88 dB]
[13200.0 Hz, -0.81 dB]
[14000.0 Hz, -3.3 dB]
[15000.0 Hz, -2.35 dB]
[16000.0 Hz, -1.55 dB]
[17000.0 Hz, -5.7 dB]
[18000.0 Hz, -7.32 dB]
[19000.0 Hz, 0.74 dB]
[20000.0 Hz, 1.4 dB]

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	MAINBODY
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, -1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.025715, 0.0, 0.004695
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	45
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	h2w45
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	—

マイク別情報3

デバイスID ※	37
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	37
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	—

マイク別情報4

デバイスID ※	28
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	28
マイクの方向性 ※	UNKNOWN

周波数とレスポンス ※	–
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	–3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	–3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	–3.4028235E38, –3.4028235E38, –3.4028235E38
マイクの感度 ※	–3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

マイク別情報5

デバイスID ※	29
アドレス ※	–
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	29
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	–
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	–3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	–3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	–3.4028235E38, –3.4028235E38, –3.4028235E38
マイクの感度 ※	–3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	–

SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	– 有
CAMERA(hardware) ※	– 有
MICROPHONE(software) ※	– 有
MICROPHONE(hardware) ※	– 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	– 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載