

# 入力装置

アイコンについて:      対応      非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)      以前の版から更新あり

## タッチパネル

デバイスの有無 ※	有
マルチタッチ ※	対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	対応

## キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER (長押し)
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	-

## マイク

個数 ※	1
------	---

### マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 30
ALARMのボリューム範囲 ※	1 - 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 - 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 - 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	13
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -1.21 dB] [106.0 Hz, -1.17 dB] [112.0 Hz, -1.14 dB] [118.0 Hz, -1.11 dB] [125.0 Hz, -1.07 dB] [132.0 Hz, -1.03 dB] [140.0 Hz, -0.98 dB]

[150.0 Hz, -0.93 dB]  
[160.0 Hz, -0.87 dB]  
[170.0 Hz, -0.82 dB]  
[180.0 Hz, -0.76 dB]  
[190.0 Hz, -0.72 dB]  
[200.0 Hz, -0.71 dB]  
[212.0 Hz, -0.7 dB]  
[224.0 Hz, -0.69 dB]  
[236.0 Hz, -0.68 dB]  
[250.0 Hz, -0.67 dB]  
[265.0 Hz, -0.66 dB]  
[280.0 Hz, -0.65 dB]  
[300.0 Hz, -0.68 dB]  
[315.0 Hz, -0.71 dB]  
[335.0 Hz, -0.74 dB]  
[355.0 Hz, -0.78 dB]  
[375.0 Hz, -0.81 dB]  
[400.0 Hz, -0.76 dB]  
[425.0 Hz, -0.71 dB]  
[450.0 Hz, -0.66 dB]  
[475.0 Hz, -0.66 dB]  
[500.0 Hz, -0.8 dB]  
[530.0 Hz, -0.98 dB]  
[560.0 Hz, -1.16 dB]  
[600.0 Hz, -0.98 dB]  
[630.0 Hz, -0.83 dB]  
[670.0 Hz, -0.69 dB]  
[710.0 Hz, -0.68 dB]  
[750.0 Hz, -0.66 dB]  
[800.0 Hz, -0.17 dB]  
[850.0 Hz, 0.25 dB]  
[900.0 Hz, 0.16 dB]  
[950.0 Hz, 0.09 dB]  
[1000.0 Hz, 0.03 dB]  
[1060.0 Hz, -0.16 dB]  
[1120.0 Hz, -0.49 dB]  
[1180.0 Hz, -0.28 dB]  
[1250.0 Hz, -0.4 dB]  
[1320.0 Hz, -0.96 dB]  
[1400.0 Hz, -0.68 dB]  
[1500.0 Hz, -0.81 dB]  
[1600.0 Hz, -0.55 dB]  
[1700.0 Hz, -0.71 dB]  
[1800.0 Hz, -0.31 dB]  
[1900.0 Hz, 0.23 dB]  
[2000.0 Hz, -0.68 dB]  
[2120.0 Hz, -2.33 dB]  
[2240.0 Hz, -2.82 dB]  
[2360.0 Hz, -2.61 dB]  
[2500.0 Hz, -2.08 dB]  
[2650.0 Hz, -1.57 dB]  
[2800.0 Hz, -0.21 dB]  
[3000.0 Hz, 1.46 dB]  
[3150.0 Hz, 0.41 dB]  
[3350.0 Hz, -0.9 dB]  
[3550.0 Hz, -3.93 dB]  
[3750.0 Hz, -3.61 dB]  
[4000.0 Hz, -0.2 dB]  
[4250.0 Hz, -3.41 dB]  
[4500.0 Hz, -5.2 dB]  
[4750.0 Hz, -3.29 dB]  
[5000.0 Hz, -1.37 dB]  
[5300.0 Hz, 2.14 dB]  
[5600.0 Hz, -1.24 dB]  
[6000.0 Hz, 0.24 dB]

	[6300.0 Hz, 4.45 dB] [6700.0 Hz, 2.09 dB] [7100.0 Hz, 2.79 dB] [7500.0 Hz, 0.97 dB] [8000.0 Hz, -4.35 dB] [8500.0 Hz, -1.72 dB] [9000.0 Hz, -4.51 dB] [9500.0 Hz, -1.22 dB] [10000.0 Hz, -3.5 dB] [10600.0 Hz, -2.56 dB] [11200.0 Hz, -5.86 dB] [11800.0 Hz, -0.54 dB] [12500.0 Hz, -1.72 dB] [13200.0 Hz, -1.06 dB] [14000.0 Hz, 0.87 dB] [15000.0 Hz, 4.35 dB] [16000.0 Hz, 4.53 dB] [17000.0 Hz, 5.15 dB] [18000.0 Hz, 3.14 dB] [19000.0 Hz, 2.31 dB] [20000.0 Hz, 1.95 dB]
	<a href="#">▲閉じる</a>
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	MAINBODY
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 1.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02445, 0.0, 0.0046
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

## マイク別情報3

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

#### マイク別情報4

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

#### マイク別情報5

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-

1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

その他

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	対応
--------------------	----

※: Android標準APIで取得した値を掲載