döcomo



FOMA F905i

対応メモリーカード: microSD(最大2Gバイトまで)





保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。 お客様の設定により手順が異なることがあります。

電話帳 保存の手順

メニューボタンを NU 押す

6 [LifeKit] を選択

[microSD]を 3 選択

2 [PIM] を選択

-1 「電話帳]を選択

メニューボタンを ME NU 押す

1 [コピー]を選択

[microSD \ 4 バックアップ]を 選択

端末暗証番号 暗証番号) (指紋)を入力し 決定ボタンを • 押す

•

「microSD ∧ バックアップしま すか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

メニューボタンを NU 押す

6 [LifeKit] を選択

[microSD]を 3 選択

2 「PIM] を選択

[Bookmark] & 7 選択

メニューボタンを ME NU 押す

-1 [コピー]を選択

[microSD \ 4 バックアップ]を 選択

端末暗証番号 暗証番号 (指紋)を入力し 決定ボタンを •


•

押す

「microSD ∧ バックアップしま すか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

画像

保存の手順



[データBOX]を 5 選択

[マイピクチャ]を 1 選択

コピーしたい • 画像が入ってい るフォルダに合 わせ決定ボタン を押す

メニューボタンを ME 押す

[移動/コピー] 5 を選択


[microSD ^ 5 コピー〕を選択

「全件コピー」を 3 選択

「画像をすべて • コピーしますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

動画

保存の手順



[データBOX]を 5 選択

[i モーション] を 4 選択

コピーしたい • 動画が入ってい るフォルダに合 わせ決定ボタン を押す

メニューボタンを ME 押す

[移動/コピー] 5 を選択

[microSD \ 5 コピー〕を選択

[全件コピー]を 3

選択

「動画をすべて • コピーしますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

メール

保存の手順

メニューボタンを NU 押す

6 [LifeKit] を選択

[microSD]を 3 選択

2 「PIM] を選択

> 「受信メール] 3 [未送信メール] (受信)

[送信メール] 4 のいずれかを選択 (未送信)

5 (送信)

メニューボタンを ME NU 押す

1 [コピー]を選択

[microSD △ 4 バックアップ] を

選択 ****

端末暗評番号 (暗証番号) (指紋)を入力し



決定ボタンを 押す



「microSD △ バックアップしま すか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の 上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーす ることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異な 意 ります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。